



- Inntil 1700 meter radiorekkevidde uten hindringer.
- Opptil 4 års batterilevetid med standard innstillinger.
- Rekkevidde for deteksjon justeres bak på selve detektoren, mellom 4 til 15 meter. Bruk Deteksjonstest i appen ved montering for tilpassing.
- Nærdeteksjon sørger for at øvre PIR-sensor peker 40° nedover, for å utelukke eventuelle blindsoner nær selve detektoren.
- Ved montering på vegg kan PIR-sensorene vinkles 3° horisontalt utover individuelt for hver side. Dette for å unngå at hindringer som taknedløp og andre utstikk på veggen skal hindre deteksjon.
- Fysisk justering bak på selve detektoren for nærdeteksjon, avstand og horisontal vinkel.
- Følsomhet, antimaskering og deaktivering kan settes individuelt i app.
- Bør monteres under tak, da linseåpningene på hver side ikke må utsettes for snøfokk osv.

Gardindektoren har 4 sensorer som lager en smal vegg eller "gardin" på opptil 15 meter til hver side, i motsetning til en vanlig PIR som har et bredt og stort deteksjonsfelt.

Denne gjør det umulig å komme gjennom en portåpning, et vindu eller annen åpning uten å bli oppdaget, samtidig som den gjør det mulig å benytte området/rommet i armert tilstand. Derfor er den godt egnet for utstillingslokaler, museer, lagerbygg og andre steder hvor diskret sikring kreves.

Detektoren er beskyttet mot maskering og kan monteres for å overse kjæledyr.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 VDC
Batteri	2 x CR123A
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
Radioeffekt, Maks.	20 mW
Deteksjonsvinkel	Horisontal: 4,5 ° Vertikal: Justerbar
Følsomhet	Justerbar, 3 trinn
Kapslingsgrad	IP54
Driftstemperatur	-25 til +60 °C
Maks. relativ fuktighet	95 %
Mål (B x H x D)	123 x 174 x 88 mm
Vekt	615 g

Bestillingsinformasjon

WP 868 GU	Dobbel gardindetektor
CR123A-1BP	Lithium 3 V batteri