



AJAX-OC2 lar deg bruke Elotec Ajax komponenter mot 3. parts systemer uten bruk av Elotec Ajax sentral. Grensesnittet har terminalinnganger hvor signal kan tilpasses individuelt på PC med egen programvare.

I likhet med Elotec Ajax sin unike overføringsprotokoll med toveis kommunikasjon mot sine sensorer, har også grensesnittet mulighet for å snakke med det eksterne systemet. Dette lar deg blant annet slå anlegget AV/PÅ, samt tilbake stille alarmer via signalinnganger, derav en fullverdig integrering med 3. parts alarmsystem.

- Støtter inntil 99 enheter
- Utganger kan settes til NO NC EOL EOL2
- Aktiv og passiv driftsmodus. I passiv modus vil tilkoblede enheter få bedre batterilevetid
- 8 egendefinerte soner for alarmer og armering
- Innebygde service-soner gir varsel om tamper, signal, batteri og jamming
- Grensesnittet er tilrettelagt for montering av SMA kontakter om plassering krever ekstern antenne (krever lodding)
- Mulig å overføre innstillinger mellom grensesnitt, uten å manuelt legge til enheter på nytt
- Enkelt oppsett, samt signal- og stress-tester via Konfigurasjonsverktøy.
- Nedlasting: <https://elot.ec/sw-ajxoc>

Spesifikasjoner

Driftspenning	8–14 VDC Mini USB 5 VDC ved oppsett
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 25 mW
Ekstern antenne mulig	Ja
Støttede enheter	Multidetektor – WO 861/862 PIR – WP 861/862/863 Magnetsensor – WM 861 Vannalarm – WV 861 Glassbruddetektor – WG861 Fjernkontroll – WK 861
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	90 %
Dimensjoner	95 × 92 × 18 mm
Vekt	139 g

Bestillingsinformasjon

AJAX-OC2	Grensesnitt OC Pluss
CR2032-1BP	Batteri, Lithium 3 V