



- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- Beskyttelse mot utilsiktet trykk
- Batterilevetid inntil 5 år
- Opptil 1300 meter rekkevidde
- Beskyttelse mot støv og vann
- Mulighet for ulike funksjoner ved kort og langt trykk
- Bekreftelse på levert alarm (LED-indikator)
- Justerbar lysstyrke på LED-indikator
- Kan kompletteres med holder for fastmontering
- Hull på baksiden for å feste knapp på feks nøkkelring
- Varsling via sirener ved aktivert panikkalarm
- NB! Programmeringsmuligheter avhenger av sentralversjon



Holder for fastmontering. Finnes i hvit og svart

Standardfunksjonen til denne praktiske knappen for Elotec Ajax-systemet er som panikknapp for ekstra sikkerhet i hjemmet. Med umiddelbar varsling til brukere samt støtte for overføring til alarmstasjon kan du være trygg på at alle blir varslet ved et nødtilfelle. Knappen kan settes til forskjellige alarmtyper som Innbrudd, Brann, Medisinsk hjelp, Panikk og Gass-alarm.

Det er også mulig å bruke den i hjemmet for å styre smartstøpsel, strømstyringsenheter og relemoduler via scenarier som settes i app. En knapp kan styre flere scenario ved kort og langt trykk.

Med OS 2.10 eller nyere på sentralen kan du også starte luftefunksjon ved brannalarm. Dette gir deg 10 minutter for utlufting av rom ved selvforskyldt alarm som stekeos, damp, opptenning osv.

## Spesifikasjoner

Driftspenning	3 VDC (1stk CR2032)
Batterilevetid	Inntil 5 år
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Kapslingsgrad	IP54
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (BxHxD)	47 x 35 x 13 mm
Vekt	16 g

## Bestillingsinformasjon

WK 862	Knapp, hvit
WK 862 B	Knapp, svart
WK 060 H	Hvit holder for WK 862/863
WK 060 H B	Svart holder for WK 862/863
CR2032-1BP	Lithiumbatteri 3V