



- Beskyttet mot jamming (frekvenshopping)
- Begge knapper må trykkes inn samtidig
- Batterilevetid inntil 5 år
- Enkelt eller dobbelt trykk gir forskjellige ikoner i app, men alarm sendes uansett til alarmsentral
- Bekreftelse på levert alarm (LED-indikator)
- Justerbar lysstyrke på LED-indikator
- Gummiheite for ekstra beskyttelse mot klima og utilsiktet trykk
- Kan kompletteres med holder for fastmontering
- Hull på baksiden for å feste knapp på f.eks nøkkelring
- Fungerer kun som panikk-knapp



Holder for fastmontering. Finnes i hvit og svart

Ren alarmknapp som er ment for varsling i kritiske situasjoner som ran, overfall, innbrudd, medisinsk hjelp osv.

Den kan også benyttes der adresserbar personlig varsling er nødvendig, for eksempel bærbar eller fastmontert trygghetsalarm for eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hull på baksiden gjør at den lett kan bæres på nøkkelknippe, armbånd eller rundt halsen. Ved fastmontering finnes det egen holder som kan skrues fast til vegg.

Spesifikasjoner

Driftspenning	3 VDC (1stk CR2032)
Batterilevetid	Inntil 5 år
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Kapslingsgrad	IP55
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (BxHxD)	47 x 35 x 16 mm
Vekt	17 g

Bestillingsinformasjon

WK 863	Dobbel knapp, hvit
WK 863 B	Dobbel knapp, svart
WK 060 H	Hvit holder for WK 862/863
WK 060 H B	Svart holder for WK 862/863
CR2032-1BP	Lithiumbatteri 3V