



- Opptil 1700 meter trådløs rekkevidde til sentralenhet.
- Støtter bildeoverføring fra kameraenheter via radio-protokollen Wings.
- Kan tilknyttes sentralenhet via lokalt nettverk over Ethernet.
- Data beskyttet med AES basert blokk-kryptering.
- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping).
- Inntil 38 timers batteridrift.
- Innebygd sabotasjesikring.
- Første bilde fra kameraenhet er overført innen 13 sekunder.
- Signal fra enheter kan kun gå via en Repeater, og det mulig med inntil 5 repeaterer på et system.
- Støtter ELOTEC AJAX 2, ELOTEC AJAX 4G eller nyere.

Repeater til Elotec Ajax-systemet fungerer som en utvidelse av sentralenheten og gir inntil dobbel rekkevidde til enheter, samtidig som den bevarer sikkerheten i systemet.

V2 har også støtte for bildeoverføring, så utendørs PIR med kamera kan plasseres inntil 3400 meter fra sentralenhet! Bildeoverføring blir gjort gjennom egen radioprotokoll slik at du kan være trygg på at alarmhendelser fortsatt blir varslet innen kun 0,3 sekunder gjennom repeater!

Med anti-jamming og sabotasjesikring er du også trygg på at enheten er uangripelig og det vil være umulig å sabotere repeateren uten at bruker blir varslet.

Om systemet er armert og repeater mister forbindelse til sentralenhet, vil enheter tilkoblet repeater fortsatt fungere som et selvstendig innbruddssystem.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	110–240 VAC
Batteribackup	Li-Ion 2000 mAh Inntil 38 timer drift
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	≤ 25 mW
Driftstemperatur	–10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75%
Mål (B×H×D)	163 × 163 × 36 mm
Vekt	410 g

Bestillingsinformasjon

WR 862	Repeater V2 til Elotec Ajax, hvit
WR 862 B	Repeater V2 til Elotec Ajax, svart