



- 12 meter rekkevidde
- Digital signalprosessering
- Digital temperaturkompensasjon
- 3 følsomhetsnivåer
- Pet-funksjon

Detekterer inntrengere fra første skritt, men ignorerer kjæledyr, trekk og forstyrrelser fra air condition o.l.

Detektoren kan justeres til tre ulike følsomhetsnivåer, og har en egen algoritme for å unngå uønskede alarmer fra kjæledyr under 20 kg og 50 cm.

Fungerer i alle forhold takket være digital temperaturkompensasjon.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatteri	CR123A
Deteksjonsrekkevidde	12 m
Deteksjonsvinkel	88,5° horisontalt / 80° vertikalt
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Anbef. monteringshøyde	2,4 m
Driftstemperatur	0–50 °C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	65 × 112 × 50 mm

Bestillingsinformasjon

WP 861	PIR bevegelsesdetektor
CR123A-1BP	Lithiumbatteri, 3 V